

LC-Power LC-NB-PRO-120 - Netzteil - Wechselstrom 110-240 V

120 Watt - Schwarz

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Stromversorgung |
| Hersteller | LC-Power |
| Hersteller Art. Nr. | LC-NB-PRO-120 |
| EAN/UPC | 4260070128882 |



Beschreibung

LC Power LC-NB-PRO-120 - Netzteil - Wechselstrom 110-240 V - 120 Watt - Schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | LC Power LC-NB-PRO-120 - Netzteil - 120 Watt |
| Gerätetyp | Netzteil - extern |
| Gewicht | 641 g |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 110-240 V |
| Ausgangsspannung | 18.5 - 20 V |
| Leistungskapazität | 120 Watt |
| Ausgabeanschlusstellen | 1 x Gleichstromstecker 4,8 mm (ID: 1,7 mm) - 18.5 V 6.48 A 120 W 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 1,7 mm) - 19 V 6.32 A 120 W 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm) - 19 V 6.32 A 120 W 1 x Gleichstromstecker 7,4 mm (ID: 5,0 mm) - 19.5 V 6.15 A 120 W 1 x DC-Stromanschluss 11 x 4,6 mm - 20 V 6 A 120 W 1 x Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - 19 V 6.32 A 120 W 1 x Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,35 mm) - 19 V 6.32 A 120 W 1 x Gleichstromstecker 3,0 mm (ID: 1,1 mm) - 19 V 6.32 A 120 W 1 x Gleichstromstecker 4,5 mm (ID: 3,0 mm) - 19.5 V 6.15 A 120 W 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm) - 19 V 6.32 A 120 W 1 x 4-poliger Mini-USB Typ A - 5 V 2.4 A 12 W |
| Zubehör im Lieferumfang | 10 Notebook-Ausgangsstecker |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17 cm x 6.5 cm x 4 cm |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.